

❖ Descrizione apparecchiatura:

Trasmettitore palmare RF con 2 pulsanti, conforme alle normative europee. Utilizzabile in abbinamento al ricevitore SA/WRXP2 per la simulazione di un doppio controllo accessi.

❖ Caratteristiche tecniche:

Alimentazione:	batteria al litio 3V tipo CR2032
Corrente max. assorbita:	8 mA in trasmissione
Corrente min. assorbita:	1 uA in standby
Frequenza portante RF:	433,92 MHz
Potenza irradiata:	1 mW
Temperatura di funzionamento:	da +10°C a +55°C
Ingombro:	73mm – 39mm – 15mm



SA/WTX1

NOTA: Il codice Impianto di fabbrica è 1000

La modifica del codice Impianto di fabbrica è sempre consigliata!

Si consiglia vivamente di impostare un codice Impianto diverso per ogni singolo Impianto/utente in modo da sfruttare appieno la codifica a 32 bit (4 miliardi di combinazioni possibili).

NOTA: è possibile richiedere il codice impianto pre-programmato previa comunicazione del numero di codice direttamente nell'ordine.

❖ Programmazione Codice Impianto

Note preliminari

Bisogna programmare sempre 5 cifre partendo dalla più significativa

Il codice impianto accettato va da 00000 a 64999

La procedura ha un timeout di circa 5 sec., quindi i tasti devono essere premuti entro questo tempo

Esempio di programmazione Codice Impianto 01234

Tenere premuti i due tasti contemporaneamente per più di 5 sec. finché il LED fa un lampeggio

A questo punto il tasto più in alto diventa il tasto UP, mentre quello più in basso diventa il tasto ENTER

Inserire la prima cifra (0) premendo una volta il tasto ENTER (se la cifra è 0 non serve premere il tasto UP)

Inserire la seconda cifra (1) premendo una volta il tasto UP e poi una volta il tasto ENTER

Inserire la terza cifra (2) premendo due volte il tasto UP e poi una volta il tasto ENTER

Inserire la quarta cifra (3) premendo tre volte il tasto UP e poi una volta il tasto ENTER

Inserire la quinta cifra (4) premendo quattro volte il tasto UP e poi una volta il tasto ENTER

Quando è stata inserita la quinta cifra il LED lampeggia 4 volte per indicare che la procedura è terminata e il codice impianto è stato memorizzato